

Trådlös Relämodul Fireangel 2x NO/NC



Produktbeskrivning

- WRLYM-1-reläet tillhandahåller ett trådlöst interlink-gränssnitt via Wi-Safe2-teknik till det lokala larmnätverket.
- 2 x NO / NC-reläutgångskontakter kan utlösas av ett anslutet FireAngel-larmsystem.
- Båda reläkontakterna klassade upp till 250V AC - 5A / 30V DC -5A.
- Kan drivas med en 12V extern adapter (medföljer ej) Se till att placera reläet bredvid DC-extern källa.
- Reläkontakter kan leverera antingen en "pulssignal" eller en "kontinuerlig kopplad signal" - valbart via kanalinställning (dip switch).
- Reläkontakterna drivs av 230V eller via batteribackupceller i händelse av ett strömavbrott.
- Kan ta emot en extern strömkälla från någon annanstans i en fastighet. Den externa triggeringsångsspänningen är valfri och kan utlösas av en 12-24V DC-strömförsörjning.
- 10-års förseglat litiumbatteripack teknologi (under normala förutsättningar).
- Indikering vid låg batterinivå / förbrukad livslängd via summermeddelande. Båda reläkontakterna kommer att felsäkra vid lågt batteri.
- Inbyggd testknapp för reläkontakt-test (används vid regelbundna servicekontroller och vid första installationen).

Tekniska Specifikationer

| | |
|----------------|-------------|
| Spänning (VDC) | 12 |
| Färg | Vit |
| Maxström (VAC) | 5A @ 250VAC |
| Kontakter | 2 x NO / NC |
| Frekvens | 868 MHz |
| Maxström (VDC) | 5A @ 30VDC |

